

Беспроводной настольный передатчик

Элегантный дизайн, по последним инженерным разработкам

В комплекте идет аккумулятор RX-CL213

Передатчики при полном заряде могут работать около 80 часов

Передатчики заряжаются при помощи зарядного устройства RX-CB104, через USB порт

ЖК дисплей, показывает состояние заряда аккумулятора, частоту канала, уровень звука

Цвет: черный и серебристый

Настольный приемник

Высокочастотный диапазон UHF

Простота в подключении и настройке

Высококачественный ЖК дисплей, показывает состояние приемника и передатчиков

Возможность установки в стандартную рэковую стойку 19"

Цвет: черный

Технические характеристики системы

Режим модуляции:	FM
Несущая частота:	740-790МГц
Частотный диапазон:	250 кГц
Стабильность частоты:	± 0,005%
Динамический диапазон:	100 дБ
Пиковая девиация:	± 45 кГц
Аудио ответ:	80Hz-18KHz (± 3 дБ)
SNR> 105 дБ	
Доступна ширина полосы:	50 МГц

Зарядное устройство RX-CB104

Идет в комплекте с системой RX-2804

В комплекте идет само зарядное устройство, и 4 USB кабеля, длиной 1 м каждый

Одновременно может заряжать 4 беспроводных передатчика

Питание AC 100 -240V, 50 - 60 Hz, 300 mA